

# B-4L

## CZUJKA MAGNETYCZNA BRAMOWA (OBUDOWA METALOWA)

Czujki magnetyczne są podstawowym elementem ochrony obwodowej. Duża, hermetyczna czujka kontaktronowa boczna w metalowej obudowie **B-4L**, przeznaczona do montażu powierzchniowego. Przewody w metalowej osłonie utrudniają ich uszkodzenie, dzięki czemu czujka ta doskonale sprawdzi się w miejscach szczególnie narażonych na sabotaż lub mechaniczne narażenia. Przeznaczona do przykręcana do podłoża, idealnie sprawdza się do montażu na bramach garażowych.

- do montażu powierzchniowego (przykręcany)
- wzmocniona, metalowa hermetyczna obudowa
- przewody w metalowej osłonie



### DANE TECHNICZNE

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu | 100 V                  |
| Maksymalny prąd przełączalny                 | 400 mA                 |
| Zakres temperatur pracy                      | -10...+55 °C           |
| Masa                                         | 262 g                  |
| Maksymalna wilgotność                        | 93±3%                  |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu      | 75 mm                  |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu        | 80 mm                  |
| Wymiary obudowy magnesu                      | 78,5 x 29 x 54,5 mm    |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5              | II                     |
| Typ czujki (poza polem magnetycznym)         | NO                     |
| Wymiary obudowy kontaktronu                  | 104,5 x 44,5 x 11,5 mm |